

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กระแสคงที่ ช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่เนื่องจากการปล่อยโวลต์สูง กระแสต่ำ

MODEL : PM48-5, PM48-5T, PM60-5, PM60-5T

รุ่นที่ลงท้ายด้วย T มี TIMER ตั้งเวลาชาร์จได้

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PM48-5, PM48-5T, PM60-5, PM60-5T

- เป็นเครื่องกระตุ้นชาร์จแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ โดยจะชาร์จแบบกระแสคงที่ตามค่าที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่เนื่องจากการปล่อยโวลต์สูง กระแสต่ำ

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PM48-5, PM48-5T, PM60-5, PM60-5T

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบน้ำ (เซลล์เปียกและตะกั่วกรด)
- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์, แบตเตอรี่โนเรโอ, แบตเตอรี่ DEEP CYCLE
- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบกระแสคงที่ตามศูนย์เซอร์วิส และร้านขายแบตเตอรี่ที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่ 1 ลูก ถึง หลายลูกต่ออนุกรมกัน
- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟจนหมดเกลี้ยง หรือแบตเตอรี่สภาพไม่ค่อยดี เพื่อทำการกระตุ้นโดยจำกัดค่ากระแส
- มีปุ่มเลือกเคอร์ปรับเลือกค่าแรงดัน VOLT ที่ชาร์จ และโวลุ่มปรับตั้งค่ากระแสที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างละเอียดต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนขณะที่ทำการหมุนตั้งค่ากระแส
- หลังจากที่ตั้งค่ากระแสชาร์จแบตเตอรี่แล้ว (สามารถตั้งกระแสชาร์จได้ละเอียดมากเป็น (0.2A, 0.3A, 0.4A) กระแสจะไหลคงที่ตลอดเท่ากับค่าที่ถูกต้องไว้ แม้แบตเตอรี่เต็มแล้ว กระแสก็จะไม่ตก (CONSTANT CURRENT) สามารถดูค่ากระแสและแรงดันชาร์จได้จาก DC DIGITAL VOLT- AMP METER
- มีระบบป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่กลับหัว เครื่องชาร์จและแบตเตอรี่จะไม่เสียหาย หากชาร์จกลับหัวหลอดไฟ REVERSE POLARITY จะติดโชว์ 7 สี ติดสลับไปมา
- *** เฉพาะรุ่น T ที่มี TIMER *** มี DIGITAL TIMER ตั้งค่าเวลาเป็นนาฬิกาหรือชั่วโมง ในการชาร์จแต่ละครั้ง พร้อมทั้งกดดูเวลาที่เหลืออยู่ ไม่ต้องเฝ้าดูเลขขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่

รับประกัน 1 ปี

ข้อดีของการชาร์จกระแสคงที่

- เป็นการลือกระแสชาร์จไว้เลย กระแสจะไม่ตกลงมาขณะชาร์จ มีความเสถียรในการชาร์จสูง อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นการชาร์จที่แรงดันสูง ถ้ามีพวกซิลเฟตมาเกาะที่แผ่นธาตุแบตเตอรี่ เครื่องจะกระตุ้น กระทั่งให้ซิลเฟตหลุดออกมา ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ดี ตัวเครื่องดูเหมือนเล็ก กระแสชาร์จไม่มาก แต่มีแรงดันชาร์จที่สูง ชาร์จกำลังได้ดีกว่าเครื่องตัวใหญ่ๆ

SPECIFICATION	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กระแสคงที่ 5A
Control voltage system	Electronics SCR phase control
Charger control	Constant and limit current, adjust
Input voltage	220Vac. 1phase (200-242Vac.)
Input current	2.6 Aac. For PM48-5, PM48-5T rating 5 Adc. 3.1 Aac. For PM60-5, PM60-5T rating 5 Adc.
Input frequency	50-60 Hz.
Output voltage	PM48-5, PM48-5T : select 6V-12V-24V-36V-48V PM60-5, PM60-5T : select 12V-24V-36V-48V-60V
Output charger current	0-5 Adc.
Efficiency	More than 75% at full load
Cooling system	Self air cooling
Temperature	0 - 40 °C
Transformer	Isolation class H (180 °C)
Rectifier	Bridge diode/ SCR
Control panel	Power breaker, volt select, amp adjust
Filter	Choke
Protection	Input by breaker button, Output by fuse and limit current
Safety battery	Reverse polarity protection
Over load time	150% for 5 sec.
Indicator	PM48-5, PM60-5 : Charge, output fuse, reverse polarity, digital output volt-amp meter PM48-5T, PM60-5T : Charge, time out, reverse polarity, digital timer, digital output volt-amp meter
Timer	0-30 Hr.
Dimension (W x D x H)	21.5 x 35.5 x 30 Cm.

COMPLETE WITH SUPPLY CORD AND PLUG, OUTPUT CABLE AND CLIPS



ราคาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กระแสคงที่ 5A

แบบ DIGITAL VOLT, AMP METER					มี DIGITAL TIMER ตั้งเวลาชาร์จแบตเตอรี่ แบบ DIGITAL TIMER, VOLT-AMP METER			
รุ่น MODEL	ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ LEAD ACID BATTERY	กระแสไฟออก OUTPUT CURRENT	น้ำหนัก WEIGHT(KG.)	ราคา (PRICE)	รุ่น MODEL	กระแสไฟออก OUTPUT CURRENT	น้ำหนัก WEIGHT(KG.)	ราคา (PRICE)
PM 48-5	6V-12V-24V-36V-48V	0-5A	16.1		PM 48-5T	0-5A	17.1	
PM 60-5	12V-24V-36V-48V-60V	0-5A	17.5		PM 60-5T	0-5A	18	