

เรคตีไฟเออร์ เครื่องจ่ายไฟดี.ซี. ที่ปรับค่าแรงดันและกระแสที่ สามารถคงที่ค่านั้นเอาไว้ได้ ระบบ SCR PHASE CONTROL แรงดันและกระแสออกมาเป็นเส้นตรง

งานสั่งผลิต สเปคพิเศษ

SCR TYPE

แรงดันสูง กระแสต่ำ

DC POWER SUPPLY INPUT 380V 3P OUTPUT 50-300VDC 150ADC, 200ADC  
MODEL : PD-300200



### เรคตีไฟเออร์ รุ่น PD-300200

- เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็น เครื่องชุบสี

#### คุณสมบัติของเครื่องเรคตีไฟเออร์ PD-300200

เป็นเครื่องจ่ายไฟ ดี.ซี. เรคตีไฟเออร์ ระบบ 3 เฟส 380VAC จ่ายแรงดันและกระแสออกมาเป็นเส้นตรง เป็นระบบ SCR PHASE CONTROL สามารถปรับค่าแรงดัน 50-300VDC. ผ่าน Digital PID controller และจ่ายกระแสสูงสุด 200ADC.



ตัวอย่างหน้าจอตั้งค่าการทำงาน

รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	เรคตีไฟเออร์ SCR TYPE   MODEL : PD-300200	
CONTROL SYSTEM	ELECTRONICS SCR PHASE CONTROL	
ADJUST SYSTEM	CONSTANT VOLTAGE AND ADJUST	
INPUT VOLTAGE	380VAC 3PHASE (3 WIRES) $\pm 10\%$ 45-50HZ	
INPUT CURRENT	MAX 87 AAC. AT FULL LOAD	MAX 114 AAC. AT FULL LOAD
OUTPUT VOLTAGE	50-300 VDC. ADJUST CONSTANT	50-300 VDC. ADJUST CONSTANT
OUTPUT CURRENT	150 ADC.	200 ADC.
RATING	100% CONTINUOUS	
OUTPUT ADJUST REGULATOR	LESS THAN $\pm 2\%$	
EFFICIENCY	MORE THAN 75% AT FULL SPEC (O/P MAX V,A)	
TRANSFORMER	ISOLATION CLASS H (180 °C)	
TEMPERATURE	0 - 50 °C	
COOLING SYSTEM	BLOWER	
OVER LOAD TIME	150% FOR 5 SEC.	
RECTIFIER	FULL BRIDGE 3 PHASE	
FILTER	REACTOR AND CAPACITOR	
PROTECTION	INPUT BREAKER, OUTPUT LIMIT CURRENT CIRCUIT, OVER HEAT FOR RECTIFIER, OVER CURRENT SHUT DOWN	
INDICATOR	LAMP: INPUT, OPERATE, OVER HEAT, OVER CURRENT, ALARM, VOLT-AMP DIGITAL METER	
INSULATION TEST	1000 VAC (RMS) FOR TRANSFORMER	
DIMENSION (WXDXH)	71 x 110 x 171 cm.	