

PERFECT

BATTERY CHARGER TIMER CONTROL**"เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ควบคุมด้วยการตั้งเวลา"****"รับประกันสินค้า 6 เดือน"****MODEL PM - 24T, PM - 24TD****MODEL PM - 48T, PM - 48TD****SPECIFICATION FOR PM - 24T, PM - 24TD, PM - 48T, PM - 48TD**

CONTROL SYSTEM	DIGITAL TIMER CONTROL	ควบคุมเวลาด้วยระบบดิจิทัล
CHARGER SYSTEM	TIME DURATION 1min - 30hour	ระบบชาร์จตั้งเวลาได้ 1 นาที ถึง 30 ชั่วโมง
TIMER DIGITAL SHOW	MIN, HOUR	แสดงตัวเลขเวลาชั่วโมงและนาที
COOLING SYSTEM	SELF AIR COOLING	ระบายความร้อนด้วยตัวเอง
INPUT VOLTAGE	220VAC 1 PHASE	แรงดันไฟฟ้าเข้า 220 โวลต์ เอ.ซี. 1 เฟส
INPUT FREQUENCY	50 - 60Hz	ใช้ได้กับความถี่ไฟ 50 - 60 เฮิรท์
RECTIFIER AC TO DC	BRIDGE RECTIFIERS	การเรียงกระแสเอซีเป็นดีซีใช้แบบบริจ
CHARGER FOR LEAD ACID BATTERY	PM-24T, PM-24TD, PM-48T, PM-48TD	ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เซลล์เปียกและตะกั่วกรด
INPUT PROTECTION	BY FUSE	ทางด้านไฟฟ้าเข้ามีฟิวส์เป็นตัวป้องกัน
OUTPUT PROTECTION	BY FUSE	ทางด้านไฟฟ้าออก มีฟิวส์เป็นตัวป้องกัน
TRANSFORMER	ISOLATION	หม้อแปลงไฟแบบแยกคอร์รั
TEMPERATURE	0 - 45 °C	อุณหภูมิที่เครื่องสามารถทำงานได้
INDICATOR TIMER DISPLAY	4 DIGIT LED	ตัวเลขแสดงเวลา 4 หลัก
INDICATOR CURRENT CHARGE	ANALOG AMP METER	มีแอมมิเตอร์แบบเข็มแสดงการไหลของกระแส
START SWITCH	PUSH	สวิตช์กดเริ่มต้นทำงาน
STOP SWITCH	PUSH	สวิตช์กดหยุดการทำงาน
TIMER OFF ELECTRIC USE	PLUG AC OUT LET 220VAC 5A (1000W)	ปลั๊กจ่ายไฟตั้งเวลาปิดให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
TIMER ON ELECTRIC USE	PLUG AC OUT LET 220VAC 5A (1000W)	ปลั๊กจ่ายไฟตั้งเวลาเปิดให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
DIMENSION (W x D x H)	28 x 23 x 44.4 C m.	ขนาดเครื่อง กว้าง x ลึก x สูง

PRICE LIST BATTERY CHARGER

รุ่น MODEL	ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ LEAD ACID BATTERY	กระแสไฟออก AAC OUTPUT CURRENT	รุ่น MODEL	กระแสไฟออก ADC OUTPUT CURRENT
PM - 24T	6V - 12V - 18V - 24V	10A	PM - 24TD	7A
PM - 24T	6V - 12V - 18V - 24V	15A	PM - 24TD	10A
PM - 24T	6V - 12V - 18V - 24V	20A	PM - 24TD	15A
PM - 24T	6V - 12V - 18V - 24V	30A	PM - 24TD	20A
PM - 24T	6V - 12V - 18V - 24V	40A	PM - 24TD	30A
รุ่น MODEL	ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ LEAD ACID BATTERY	กระแสไฟออก AAC OUTPUT CURRENT	รุ่น MODEL	กระแสไฟออก ADC OUTPUT CURRENT
PM - 48T	6V-12V-24V-36V-48V	10A	PM - 48TD	7A
PM - 48T	6V-12V-24V-36V-48V	15A	PM - 48TD	10A
PM - 48T	6V-12V-24V-36V-48V	20A	PM - 48TD	15A
PM - 48T	6V-12V-24V-36V-48V	30A	PM - 48TD	20A
PM - 48T	6V-12V-24V-36V-48V	40A	PM - 48TD	30A

การนำไปใช้งาน สามารถชาร์จแบตเตอรี่ชนิดเซลล์เปียกและตะกั่วกรด

1. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์, แบตเตอรี่ในเรือ
2. สามารถชาร์จได้โดยตรงและตั้งเวลาในการชาร์จได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 30 ชั่วโมง
3. มีตัวเลข LED แสดงนับถอยหลังเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน และเครื่องจะปิดเองเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้
ขณะที่ตั้งเวลาไว้จะมีจุดคั่นระหว่างหลักชั่วโมงและนาทีที่กระพริบทุก ๆ วินาที แสดงให้เห็นว่า **TIMER** กำลังทำงาน
4. มีปลั๊กไฟออก 220VAC **TIMER OFF** ตั้งเวลาปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทนกำลังได้ 1000W, 5A
5. มีปลั๊กไฟออก 220VAC **TIMER ON** ตั้งเวลาเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทนกำลังได้ 1000W, 5A
6. มีหน่วยความจำ เวลาที่ตั้งครั้งสุดท้าย เมื่อครบเวลาตัวเลขเวลาจะโชว์เวลาที่ตั้งครั้งสุดท้าย เหมาะที่จะใช้งานแบบซ้ำ ๆ โดยไม่ต้องมาตั้งเวลาใหม่
7. การทำงานของ **TIMER** มีความเที่ยงตรงสูงมาก เพราะควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แม้ว่าไฟฟ้าทางด้นขาเข้า 220VAC จะมีการเปลี่ยนแปลงสูงต่ำ 200 - 240VAC

หมายเหตุ * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*ราคานี้เริ่มใช้วันที่ 01 / 03 / 2556 Price V. 2013