

BATTERY CHARGER & ENGINE STARTER

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และสตาร์ทเครื่องยนต์

- ใช้จัมสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ : MODEL PM1224-100, PM12-24

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PM1224-100, PM12-24
ใช้จัมสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ (สตาร์ทเครื่องยนต์โดยตรง)

รับประกัน 1 ปี

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PM1224-100, PM12-24

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบแห้ง (เซลล์เปียกและตะกั่วกรด)

1. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่ในเรือ, แบตเตอรี่ Deep Cycle
2. เหมาะที่จะมีไว้ใช้ในอู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมเรือ, ศูนย์บริการเซอร์วิสรถยนต์ และบริษัทขายรถยนต์, เต็นท์ขายรถยนต์, ร้านขายเครื่องยนต์มือ 2
3. สามารถพ่วงสตาร์ทเครื่องยนต์โดยต่อคร่อมเข้าไปกับแบตเตอรี่ที่รถยนต์ได้เลย หรือจัมสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็ได้
4. จ่ายให้กับมอเตอร์ปั๊มไฮโดรลิก
5. จ่ายให้กับรถก, วินไฟฟ้ารถยนต์
6. รุ่น PM 1224-100 สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ตั้งแต่ ขนาดเล็กถึง 2000 CC.
7. รุ่น PM 12-24 สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ตั้งแต่ ขนาดเล็กถึง 3500 CC.



PM1224-100



PM12-24



SPECIFICATION	PM 1224-100	PM 12-24
INPUT VOLTAGE	220VAC 1 PHASE	220VAC 1 PHASE
INPUT FREQUENCY	50-60 Hz	50-60 Hz
INPUT CURRENT	10.5 AAC.	22 AAC.
OUTPUT VOLTAGE CHARGER	12V , 24V	12V , 24V
OUTPUT CURRENT SELECT 3 STEP	LO-MIDDLE-HI	LO-MIDDLE-HI
OUTPUT CURRENT	12V 100A , 24V 50A	12V 200A , 24V 100A
EFFICIENCY	MORE THAN 80% AT FULL LOAD	MORE THAN 80% AT FULL LOAD
COOLING SYSTEM	SELE AIR COOLING	SELE AIR COOLING
TEMPERATURE	0- 45 °C	0- 45 °C
TRANSFORMER ISOLATION	CLASS F 155 °C	CLASS F 155 °C
RECTIFIER DIODE	FULL WAVE , BRIDGE	FULL WAVE , BRIDGE
FILTER	CAPACITOR	CAPACITOR
CONTROL PANAL	BREAKER , VOLT-AMP SELECT	BREAKER , VOLT-AMP SELECT
PROTECTION	INPUT BY BREAKER OUTPUT BY FUSE	INPUT BY BREAKER OUTPUT BY FUSE
INDICATOR	INPUT LAMP AMP METER CHARGE	INPUT LAMP AMP METER CHARGE
DIMENSION (W x D x H)	23.5 X 38 X 27 cm.	46 X 37 X 71 cm.
PRICE ราคา (บาท)		