

BATTERY CHARGER & ENGINE STARTER

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และสตาร์ทเครื่องยนต์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่และบูสต์สตาร์ทเครื่องยนต์ : MODEL PM24-100, PM24-100T
- ใช้จัมสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ : MODEL PM1224-100, PM12-24

***หมายเหตุ รุ่นที่ลงท้ายด้วย T คือรุ่นที่มี TIMER ตั้งเวลาชาร์จได้

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PM24-100, PM24-100T

ใช้ชาร์จแบตเตอรี่และบูสต์สตาร์ทเครื่องยนต์

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PM24-100, PM24-100T

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบห้ (เซลเปียกและตะกั่วกรด)

1. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์, แบตเตอรี่ในเรือ, แบตเตอรี่ Deep Cycle
2. สามารถชาร์จได้โดยตรงหรือตั้งเวลาในการชาร์จได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 30 ชั่วโมง เหมาะที่จะมีไว้ใช้ในอู่ซ่อมรถยนต์, ศูนย์บริการเซอร์วิส และบริษัทขายรถยนต์
3. สามารถพ่วงสตาร์ทเครื่องยนต์โดยต่อคร่อมเข้าไปกับแบตเตอรี่ที่รถยนต์ได้เลย
4. ลักษณะการชาร์จ ชาร์จธรรมดา บูสต์ชาร์จ และ สตาร์ท 6V,12V,24V
5. TIMER มีตัวเลข LED โฉว 4 หลัก แสดงนับเวลาก่อนเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน และเครื่องจะเปิดเองเมื่อ ครบเวลาที่ตั้งไว้
6. ขณะที่ตั้งเวลาไว้จะมีจุดคั่น ระหว่างหลักชั่วโมง และ นาทีที่กระพริบทุก ๆ วินาที แสดงให้เห็นว่า TIMER กำลังทำงาน
7. TIMER ถูกออกแบบมาใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะมีปุ่ม ON, START, STOP ตั้งเวลาชั่วโมง (HR) ตั้งเวลานาที (MIN) พร้อมทั้งมีหน่วยความจำ เวลาที่ตั้งครั้งสุดท้าย เมื่อครบเวลาตัวเลขจะกลับมาโชว์เวลาที่ตั้งครั้งสุดท้าย เหมาะที่จะใช้งานแบบซ้ำ ๆ โดยไม่ต้องตั้งเวลาใหม่
8. แอมป์มิเตอร์โชว์กระแสในการชาร์จออกแบบเป็นพิเศษทนการสวิตช์ได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าขณะพ่วงสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยเข็มมิเตอร์ไม่เสียหาย
9. การทำงานของ TIMER มีความเที่ยงตรงสูงมาก เพราะควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ แม้ว่าไฟฟ้าทางด้านขาเข้า 220VAC จะมีการเปลี่ยนแปลงสูงต่ำ 180-240VAC

รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PM24-100, PM24-100T
INPUT VOLTAGE	220VAC 1 PHASE
INPUT FREQUENCY	50-60Hz
INPUT CURRENT	13A AC FOR 100A 8A AC FOR 60A
OUTPUT VOLTAGE	SELECT 6V, 1-3 STEP SELECT 12V, 1-4 STEP SELECT 24V, 1-4 STEP
OUTPUT CHARGER CURRENT	
OUTPUT STARTING CURRENT	MAX 800 A CC FOR 100A MAX 480 A CC FOR 60A
EFFICIENCY	MORE THAN 80% AT FULL LOAD
COOLING SYSTEM	SELF AIR COOLING
TEMPERATURE	0 - 45 °C
TRANSFORMER	ISOLATION
RECTIFIER	BRIDGE DIODE
CONTROL PANAL	POWER BREAKER, VOLT - AMP SELECT
PROTECTION	INPUT BY BREAKER OUTPUT BY FUSE
INDICATOR	INPUT LAMP AMP METER CHARGER DIGITAL TIMER DISPLAY HOUR, MIN FOR MODEL PM 24 - 100T
TIMER SYSTEM	START, STOP, HOLD AND SET HOUR, MIN FOR MODEL PM 24 - 100T
DIGITAL TIMER CONTROL	LONG TIME 0 - 30Hr FOR MODEL PM 24 - 100T
DIMENSION (W X D X H)	46 X 37 X 71 Cm.



PM24-100



PM24-100T

ราคาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่และสตาร์ทเครื่องยนต์ 60A และ 100A

แบบธรรมดา ไม่มี Timer ตั้งเวลา				แบบธรรมดา มี Timer ตั้งเวลา		
รุ่น MODEL	ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ LEAD ACID BATTERY	กระแสไฟออก OUTPUT CURRENT	ราคา (PRICE)	รุ่น MODEL	กระแสไฟออก OUTPUT CURRENT	ราคา (PRICE)
PM 24-100	6V - 12V - 24V	60A		PM 24-100T	60A	
PM 24-100	6V - 12V - 24V	100A		PM 24-100T	100A	