

CONSTANT CURRENT BATTERY CHARGER

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กระแสคงที่ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบกระแสคงที่ และช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่เนื่องจากการปล่อยโวลต์สูง กระแสต่ำ

MODEL : PM48-30, PM48-30T, PM60-30, PM60-30T

*****หมายเหตุ รุ่นที่ลงท้ายด้วย T คือรุ่นที่มี TIMER ตั้งเวลาชาร์จได้**

เน้น ชาร์จ และช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ **PM48-30, PM48-30T, PM60-30, PM60-30T**

เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กระแสคงที่ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบกระแสคงที่ตามค่าที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่เนื่องจากการปล่อยโวลต์สูง กระแสต่ำ

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ **PM48-30, PM48-30T, PM60-30, PM60-30T**

■ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบน้ำ (เซลล์เปียกและตะกั่วกรด)

1. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์, แบตเตอรี่ในเรือ, แบตเตอรี่ Deep Cycle
2. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบกระแสคงที่ สามารถชาร์จได้โดยตรงหรือตั้งเวลาในการชาร์จได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 30 ชั่วโมง เหมาะที่จะมีไว้ในตู้ซ่อมรถยนต์, ศูนย์บริการเซอร์วิส, บริษัทขายรถยนต์ และร้านขายแบตเตอรี่ที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่ 1 ลูก ถึง หลายลูกต่ออนุกรมกัน และต่อแบบผสม
3. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟจนหมดเกลี้ยง หรือแบตเตอรี่สภาพไม่ค่อยดี เพื่อทำการกระตุ้นโดยจำกัดค่ากระแส
4. TIMER มีตัวเลข LED โชว์ 4 หลัก แสดงนับเวลาถอยหลังเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน และเครื่องจะปิดเองเมื่อ ครบเวลาที่ตั้งไว้
5. ขณะที่ตั้งเวลาไว้จะมีจุดคั่น ระหว่างหลักชั่วโมง และ นาทีที่กระพริบทุก ๆ วินาที แสดงให้เห็นว่า TIMER กำลังทำงาน
6. TIMER ถูกออกแบบมาใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะมีปุ่ม ON, START, STOP ตั้งเวลาชั่วโมง (HR) ตั้งเวลานาที (MIN) พร้อมทั้งมีหน่วยความจำ เวลาที่ตั้งครั้งสุดท้าย เมื่อครบเวลาตัวเลขจะกลับมาโชว์เวลาที่ตั้งครั้งสุดท้าย เหมาะที่จะใช้งานแบบซ้ำ ๆ โดยไม่ต้องตั้งเวลาใหม่
7. การทำงานของ TIMER มีความเที่ยงตรงสูงมาก เพราะควบคุมโดยไม่ใช้คอนโทรลเลอร์ แม้ว่าไฟฟ้าทางด้านขาเข้า 220VAC จะมีการเปลี่ยนแปลงสูงต่ำ 180-240VAC

รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 30A
CONTROL SYSTEM	ELECTRONICS SCR CONTROL
CHARGER CONTROL	CONSTANT AND LIMIT CURRENT, ADJUST
INPUT VOLTAGE	220VAC 1 PHASE (200-242 VAC)
INPUT FREQUENCY	50-60Hz
INPUT CURRENT	19A AC FOR PM48-30, PM48-30T 22.2A AC FOR PM60-30, PM60-30T
OUTPUT VOLTAGE	PM48-30, PM48-30T SELECT 6V-12V-24V-36V-48V PM60-30, PM60-30T SELECT 12V-24V-36V-48V-60V
OUTPUT CHARGER CURRENT	0-30A DC
EFFICIENCY	MORE THAN 80% AT FULL LOAD
COOLING SYSTEM	SELF AIR COOLING
TEMPERATURE	0 - 40 °C
TRANSFORMER	ISOLATION CLASS H (180 °C)
RECTIFIER	BRIDGE DIODE, SCR
CONTROL PANEL	POWER BREAKER, VOLT SELECT, AMP ADJUST
PROTECTION	INPUT BY BREAKER OUTPUT BY FUSE AND LIMIT CURRENT
SAFETY BATTERY	REVERSE POLARITY PROTECTION
INDICATOR	INPUT LAMP, AMP METER CHARGER DIGITAL TIMER DISPLAY HOUR, MIN FOR MODEL PM 48-30T, PM 60-30T
TIMER SYSTEM	START, STOP, HOLD AND SET HOUR, MIN FOR MODEL PM 48-30T, PM 60-30T
DIGITAL TIMER CONTROL	LONG TIME 0 - 30Hr FOR MODEL PM 48-30T, PM 60-30T
DIMENSION (W X D X H)	46 X 37 X 71 Cm.
COMPLETE WITH SUPPLY CORD AND PLUG, OUTPUT CABLE AND CLIPS	



PM48-30, PM60-30



PM48-30T, PM60-30T

ราคาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 30A						
แบบธรรมดา ไม่มี Timer ตั้งเวลา				แบบธรรมดา มี Timer ตั้งเวลา		
รุ่น MODEL	ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ LEAD ACID BATTERY	กระแสไฟออก OUTPUT CURRENT	ราคา (PRICE)	รุ่น MODEL	กระแสไฟออก OUTPUT CURRENT	ราคา (PRICE)
PM 48-30	6V-12V-24V-36V-48V	30A		PM 48-30T	30A	
PM 60-30	12V-24V-36V-48V-60V	30A		PM 60-30T	30A	