

VARIABLE TRANSFORMER : P250-16A

คุณสมบัติของเครื่อง

- คุณลักษณะของเครื่อง VARIABLE TRANSFORMER
- มีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟออก, แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟออก
 - เบรกเกอร์ เปิด - ปิด ด้านไฟเข้า, มี Thermal Circuit Breaker ด้านไฟออก
 - ปุ่มปรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านขาออกได้ต่อเนื่อง

ประโยชน์และการนำไปใช้

1. นำไปเป็นตัวเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิง 1 PHASE สำหรับโรงงานและห้องแลปวิจัย
2. นำไปใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ เอ.ซี.
3. นำไปใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ดี.ซี. โดยเพิ่มชุดเรกติไฟเออร์ (เป็นออฟชั่นพิเศษ)



P250-16A



SPECIFICATION	
INPUT VOLTAGE	220VAC 1 PHASE 50-60Hz
OUTPUT VOLTAGE	0 - 250VAC.
OUTPUT CURRENT	6.4 AAC
INPUT	CABLE PLUG
OUTPUT	PLUG 2P+GROUND
PROTECTION	INPUT BREAKER OUTPUT THERMAL CIRCUIT BREAKER
INDICATOR	INPUT LAMP OPERATE LAMP PROTECTION LAMP ANALOG VOLT/ AMP METER
DIMENSION (WxDxH)	45 x 54 x 35 Cm.