

VARIABLE TRANSFORMER WITH CABINET (1 PHASE)**หม้อแปลงปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VARIAC AC ระบบ 1 เฟส****INPUT 220V 1 PHASE 2 WIRES 50-60Hz****OUTPUT 0-250VAC 1 PHASE****CAPACITY : 2KVA, 3KVA, 5KVA****MODEL : P250-16A****คุณสมบัติของหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า P250-16A**

- VARIABLE TRANSFORMER รุ่น P250-16A คือ หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง 1 เฟส (SINGLE PHASE VARIAC TRANSFORMER) สำหรับงานอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการวิจัย ออกแบบมาเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 0-250 VAC แบบไม่มีการขาดตอน
- เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม งานทดสอบระบบไฟฟ้า งานควบคุมคุณภาพ (QC / QA) และงานควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ที่ต้องการความแม่นยำ และความปลอดภัยสูง
- รุ่น P250-16A ออกแบบในรูปแบบ ติดตั้งในตู้ พร้อมเบรกเกอร์และอุปกรณ์ป้องกันครบชุด ใช้งานสะดวก ปลอดภัย เหมาะสำหรับงานทดสอบ งานวิจัย และงานควบคุมมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

จุดเด่น

- ปรับแรงดันได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 0-250 VAC ควบคุมงานได้แม่นยำ
- มีระบบป้องกันครบ เพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้า
- โครงสร้างติดตั้งในตู้เหล็ก แข็งแรง เหมาะสำหรับใช้งานต่อเนื่องในโรงงาน (INDUSTRIAL GRADE)
- ผลิตตามสเปกการใช้งานจริง โดยโรงงานผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อแปลงไฟฟ้า
- รองรับการใช้งานร่วมกับชุด RECTIFIER สำหรับระบบ DC (ออฟชั่นเสริม)

อุปกรณ์มาตรฐานภายในเครื่อง

- โวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Volt meter)
- แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าขาออก (OUTPUT AMP METER)
- เบรกเกอร์ เปิด-ปิด ป้องกันไฟด้านขาเข้า (INPUT BREAKER)
- THERMAL CIRCUIT BREAKER (OUTPUT SWITCH) ป้องกันกระแสเกินด้านไฟออก
- VOLT ADJ. หมุนปรับแรงดันไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
- หลอดไฟแสดงสถานะ INPUT / OPERATE/ PROTECTION - ไฟเข้า / ทำงาน / ผิดปกติ ได้รับ
- ไฟขาออก 3 ขา (PLUG 2P+GROUND) X 2 จุด

ประโยชน์และการนำไปใช้

- ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า 1 เฟส สำหรับโรงงาน ห้องแลปวิจัย และงานทดสอบระบบไฟฟ้า
- ใช้ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ AC
- ใช้ควบคุมมอเตอร์ DC (สามารถเพิ่มชุด RECTIFIER เป็นออฟชั่นพิเศษ)
- ใช้ควบคุมอุณหภูมิของ HEATER และระบบทำความร้อน
- ใช้ในงานทดสอบระบบไฟฟ้า งาน R&D, LAB TEST และงานควบคุมคุณภาพในสายการผลิต

**P250-16A****P250-16A ด้านหน้า****P250-16A ด้านข้าง****รับประกัน 1 ปี**

SPECIFICATION	VARIABLE TRANSFORMER MODEL : P250-16A		
INPUT VOLTAGE	220VAC 1PHASE 2WIRES 50-60Hz		
OUTPUT VOLTAGE	0-250VAC 1PHASE 2WIRES		
OUTPUT CURRENT	MAX 6.4 AAC	MAX 9.6 AAC	MAX 16 AAC
CAPACITY	2KVA	3KVA	5KVA
INPUT	CABLE PLUG		
OUTPUT	PLUG 2P+GROUND x 2 POINTS		
PROTECTION	INPUT BREAKER OUTPUT THERMAL CIRCUIT BREAKER		
INDICATOR	LAMP : INPUT / OPERATE/ PROTECTION OVER CURRENT BUZZER ALARM ANALOG OUTPUT VOLT/AMP METER		
DIMENTION (W x D x H)	39 x 54 x 33 cm.		
WEIGHT	16.75 KG.	18.75 KG.	25 KG.

