

MANUAL BATTERY CHARGER เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบมือปรับ

MODEL : TK 24VDC 12A(RMS)

รุ่นประหยัด ราคา 2,400 บาท



TK 24VDC 12A

MODEL : TK 24VDC 12A(RMS)

- จ่ายไฟสูงสุด 24VDC 12A
- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ 6V-12V-18V-24V
- ปรับกระแส 10 STEP 0-12A
- เหมาะกับแบตเตอรี่ขนาด 3-150AH.
- กินไฟน้อย ให้กำลังไฟชาร์จสูง
- รูปคลื่นไฟออกเรียบ ช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่
- ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ TK 24VDC 12A

- เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบมือปรับ รุ่นประหยัด

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ TK 24VDC 12A

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบน้ำ (เซลล์เปียกและตะกั่วกรด)

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่รถสิบล้อ, แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์, แบตเตอรี่ในเรือ, รถโฟล์คคิลท์ระบบน้ำมัน, แบตเตอรี่ DEEP CYCLE

- ใช้ซิลิคอนไอโอด 4 ตัว (BRIDGE RECTIFIER) สำหรับแปลงไฟเอ.ซี. เป็น ดี.ซี มีข้อดีคือ
 - จะกินไฟน้อยกว่าระบบที่ใช้ไดโอดตัวเดียว แต่ให้กำลังไฟชาร์จได้แรงกว่า ทำให้จ่าย

- ค่าไฟน้อยกว่าขณะที่ใช้งานเหมือนกัน

- เกิดความร้อนขณะใช้งานน้อยกว่าทั้งตัวแบตเตอรี่และตัวเครื่องชาร์จ

- รูปคลื่นไฟออกเรียบกว่า ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานมากขึ้น

- มีประสิทธิภาพสูง และเกิดการสูญเสียน้อยกว่า อีกทั้งน้ำหนักของเครื่องจะเบาลง

รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	MODEL TK 24VDC 12AMPS
INPUT VOLTAGE	220VAC (200-250VAC) 1PHASE 50-60Hz
INPUT CURRENT	1.6 AAC.
OUTPUT CHARGER	SELECT 6, 12, 18, 24 VDC
OUTPUT CURRENT	12 AMPS (RMS.)
FOR BATTERY LEAD-ACID	3-150AH.
RECTIFIER	BRIDGE DIODE
TRANSFORMER	COPPER COIL/ ISOLATION TYPE
TEMPERATURE	0 - 45 °C
EFFICIENCY	MORE THAN 80% AT FULL LOAD
COOLING SYSTEM	SELF AIR COOLING
CONTROL PANEL	POWER SWITCH, ADJUST VOLT, ADJUST AMP
OVER LOAD PROTECTION	INPUT FUSE OUTPUT FUSE
INDICATOR	INPUT LAMP SWITCH, AMP METER
AUXILIARY	COMPLETE WITH SUPPLY CORD AND PLUG AC., OUTPUT CABLE AND CLIPS.
DIMENSION (W x D x H)	28 x 20 x 21.5 cm.
WEIGHT	7.6 KG
PRICE บาท (NET)	2,400.00

ฟรี!! สายชาร์จ มีปากคีบพร้อมใช้งาน