

VARIABLE TRANSFORMER :P250-30A

คุณสมบัติของเครื่อง

คุณลักษณะของเครื่อง VARIABLE TRANSFORMER

- มีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟออก, แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟออก
- เมอร์เกอร์ เปิด - ปิด ด้านไฟเข้า , มี Thermal Circuit Breaker ด้านไฟออก
- ปุ่มปรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านขาออกได้ต่อเนื่อง
- หลอดไฟโชว์ไฟเข้า

ประโยชน์และการนำไปใช้

1. นำไปเป็นตัวเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิง 1 PHASE สำหรับโรงงานและห้องแลปวิจัย
2. นำไปใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ เอ.ซี.
3. นำไปใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ดี.ซี. โดยเพิ่มชุดเรกติไฟเออร์ (เป็นออฟชั่นพิเศษ)



P250-30A



SPECIFICATION			
INPUT VOLTAGE	220VAC 1 PHASE 50-60Hz		
OUTPUT VOLTAGE	0 - 250VAC.		
CAPACITY	10 KVA	15 KVA	20 KVA
OUTPUT CURRENT	32 AAC	48 AAC	64 AAC
INPUT	CABLE PLUG		
OUTPUT	PLUG 2P+GROUND		
PROTECTION	INPUT BREAKER OUTPUT THERMAL CIRCUIT BREAKER		
INDICATOR	INPUT LAMP OPERATE LAMP PROTECTION LAMP ANALOG VOLT/ AMP METER		
DIMENSION (WxDxH)	45 x 53.5 x 35 Cm. for 10 KVA 55 x 77 x 82 Cm. for 15 KVA and 20 KVA		