

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กระแสคงที่และปรับค่าได้

สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12 VDC พิกัด 0-20 ADC รุ่น : PM12-20TD



รับประกันสินค้า 1 ปี

SPECIFICATION	
ระบบควบคุมแรงดัน	อิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์ควบคุมเฟส /ควบคุมด้วยการตั้งค่าเวลา
แรงดันไฟด้านขาเข้า	220 โวลต์เอ.ซี. $\pm 10\%$ 1เฟส 50 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟด้านขาเข้า	3.6 แอมป์เอ.ซี.
แรงดันชาร์จขาออก	สำหรับแบตเตอรี่ 6, 12 โวลต์ ดี.ซี.
กระแสไฟด้านขาออก	ปรับค่ากระแสได้ 0-20 แอมป์ดี.ซี.
กำหนดแรงดันการชาร์จให้เครื่อง	1-20 โวลต์ ดี.ซี.
หม้อแปลงไฟ	แบบแยกคอยล์ class H (180 องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิห้อง	0-50 องศาเซลเซียส
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนผ่านอากาศโดยรอบ
ระบบป้องกันด้านขาเข้า	เบรกเกอร์ด้านขาเข้าและฟิวส์
ระบบป้องกันด้านขาออก	จำกัดกระแส, ฟิวส์
ระบบป้องกันทรานซิสเตอร์	เทอร์โมสแตตจะตัดที่อุณหภูมิ $95^{\circ}\text{C} \pm 5\%$
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	ป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว เครื่องจะไม่ทำงาน
หลอดไฟบ่งชี้	Operate, Time out , Heat, Alarm (เครื่องกำลังทำงาน, ครบเวลา, ความร้อน, เสียงเตือน) ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์, ดิจิตอลแอมป์มิเตอร์ ตัวตั้งเวลาแบบดิจิตอล (ตั้งเวลาได้ 0-90 ชั่วโมง)
ตัวบันทึกค่า	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	24 x 36 x 35 เซนติเมตร
น้ำหนัก	25.70 กิโลกรัม
พร้อม ปลั๊กสายไฟเข้าและสายไฟออกมีคลิปหนีบแบตเตอรี่	