

**เครื่องชาร์จสำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ สั่งการทำงานผ่านจอ LCD Touch Screen  
เหมาะชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซด์ สามารถสั่งชาร์จพร้อมกันที่ละ 20 CHANNELS  
INPUT 380VAC 3P OUTPUT 360V RATING 0-30ADC (0-1.5A x 20 CHANNELS)**

**MODEL : CH-36030/20** งานสั่งผลิต สเปคพิเศษ

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CH-36030/20

■ เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ เหมาะใช้ชาร์จแบตเตอรี่ครั้งละจำนวนมากๆ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ครั้งละ 20 ลูก (20 CHANNELS) เครื่องจะจ่ายกระแสชาร์จ 0-1.5ADC/ CHANNEL โดยสั่งการทำงานผ่านจอ LCD TOUCH SCREEN ที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูง สามารถตั้งค่ากระแส แรงดัน และเวลาชาร์จได้ เครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ ขณะชาร์จสามารถบันทึกค่าแรงดัน กระแส เวลา และวันที่ ลงบน SD CARD เป็นไฟล์ EXCEL เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการชาร์จย้อนหลังได้

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CH-36030/20

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบน้ำ (เซลล์เปียกและตะกั่วกรด)
- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์, แบตเตอรี่ขนาดเล็ก
- สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ครั้งละ 20 ลูก (20 CHANNELS) โดยแต่ละลูกควรเป็นสเปคเดียวกันทั้งหมด
- ระบบชาร์จ SCR มีความเที่ยงตรงสูง ชาร์จเต็มกำลัง
- รองรับการแสดงผลหน้าจอและสั่งงานระยะไกล ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก
- ฟังก์ชันบันทึกค่ากระแส แรงดัน และเวลา ขณะชาร์จ ย้อนดูประวัติการทำงานได้
- มีพัดลมและตะแกรง ระบายความร้อนรอบด้าน
- ระบบป้องกันโดย MAIN BREAKER/ SUB BREAKER ควบคุมแต่ละ CHANNEL
- ตัวตู้มีล้อ และ EYE BOLT สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก
- OPTIONAL! สามารถเพิ่มฟังก์ชัน DISCHARGE แบตเตอรี่ได้

**รับประกัน 1 ปี**

SPECIFICATION	MODEL CH-34030 x 8 CHANNELS
CONTROL SYSTEM	ELECTRONICS SCR PHASE CONTROL
ADJUST	CONSTANT CURRENT AND ADJUST
INPUT VOLTAGE	380VAC (350 - 415VAC) 3 PHASE 46-55Hz
INPUT CURRENT	22AAC AT FULL LOAD
NUMBER OF CHANNEL	20 CHANNELS
OUTPUT VOLTAGE	360 VDC
OUTPUT DC CURRENT	0-30 ADC (0-1.5A x 20 CHANNELS)
COOLING SYSTEM	BLOWER
TEMPERATURE	0-40 °C
EFFICIENCY	MORE THAN 75% AT FULL LOAD OUTPUT
TRANSFORMER	ISOLATION DRY TYPE CLASS F
RECTIFIER	FULL BRIDGE SCR PHASE CONTROL
FILTER	CHOKER/ CAPACITOR
MAIN DISPLAY	TFT LCD TOUCH SCREEN 320 x 240 Pixels 5.7, 256 Color VIRTUAL TOUCH KEYPAD
INDICATOR	INPUT LAMP PHASE R, S, T LAMP : POWER, CHARGE, LOW CURRENT ALARM DIGITAL VOLT METER DIGITAL AMP METER x 20 PCS.
MODEL CONTROL	8 MODELS
PROTECTION	MAIN CIRCUIT BREAKER SUB CIRCUIT BREAKER FUSE OUTPUT, CONTROL CIRCUIT
ACCESSORIES	BIDING POST SIGNAL VOLT, AMP
DIMENSION (W x D x H)	900 x 800 x 1800 mm.)
WEIGHT	465 KG.
ราคา (NET)	



CH-36030/20

