

DC POWER SUPPLY

DC POWER SUPPLY RECTIFIER (3PHASE)

เรคตีไฟเออร์ เครื่องจ่ายไฟดี.ซี. ที่ปรับค่าแรงดันและกระแสคงที่ สามารถคงที่ค่านั้นเอาไว้ได้ ระบบ SCR PHASE CONTROL แรงดันและกระแสออกมาเป็นรูปคลื่นพัลส์ **งานสั่งผลิต สเปคพิเศษ**

SCR TYPE

แรงดันต่ำ กระแสสูง

DC POWER SUPPLY INPUT 380V 3P OUTPUT 0-5VDC 1500ADC MODEL : PD-051500



เรคตีไฟเออร์ รุ่น PD-051500

- เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็น เครื่องขูดสับโลหะด้วยไฟฟ้า EDP



CONTROL BOX PD-301

คุณสมบัติของเครื่องเรคตีไฟเออร์ PD-051500

เป็นเครื่องจ่ายไฟ ดี.ซี. เรคตีไฟเออร์ ระบบ 3 เฟส 380VAC จ่ายแรงดันและกระแสออกมาเป็นรูปคลื่นพัลส์ เป็นระบบ SCR PHASE CONTROL สั่งงานผ่าน BOX CONTROL PD-301 ที่มีโวลุ่มปรับแรงดันคงที่ 0-5VDC และมีโวลุ่มปรับกระแสได้สูงสุดถึง 1500ADC ดูค่าแรงดันและกระแสผ่าน DIGITAL METER (เป็นสวิตช์เลือกกว่าให้โชว์ค่าแรงดันหรือกระแสขณะนั้น)

รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	เรคตีไฟเออร์ SCR TYPE MODEL : PD-051500
CONTROL SYSTEM	ELECTRONICS SCR PHASE CONTROL
ADJUST SYSTEM	CONSTANT VOLTAGE AND CURRENT ADJUST
INPUT VOLTAGE	380VAC 3PHASE (3WIRE) $\pm 10\%$ 45-50HZ
INPUT CURRENT	MAX 18.3 AAC. AT FULL LOAD
OUTPUT VOLTAGE	0-5 VDC. ADJUST CONSTANT
OUTPUT CURRENT	1500 ADC. ADJUST CONSTANT
OUTPUT ADJUST REGULATOR	LESS THAN $\pm 2\%$
EFFICIENCY	MORE THAN 80% AT FULL SPEC (O/P MAX V,A)
TRANSFORMER	ISOLATION OIL TYPE
TEMPERATURE	0 - 50 °C
COOLING SYSTEM	BLOWER
RATING	CONTINUOUS
OVER LOAD TIME	150% FOR 5 SEC.
RECTIFIER	FULL WAVE 3 PHASE
PROTECTION	INPUT BREAKER, OUTPUT LIMIT CURRENT CIRCUIT, OVER HEAT FOR RECTIFIER
INDICATOR	LAMP: INPUT, OPERATE, ALARM (FOR OVER HEAT), DIGITAL METER
CONTROL PANEL	POWER SW., METER IND SW., VOLT ADJ.(VR1), AMP ADJ.(VR2), DIGITAL METER
INSULATION TEST	1000VAC. (RMS.) FOR TRANSFORMER
INSULATION RESISTANCE	MORE THAN 10M Ω FOR POWER TRANSFORMER
DIMENSION (WXDXH)	59.5 x 92.5 x 142 cm



PERFECT THAI ELECTRIC

สินค้ารับประกัน มีอะไหล่พร้อมตลอดอายุการใช้งาน