

**เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ที่เหมาะสำหรับงานประเภทไฟฉุกเฉิน เจนเนอเรเตอร์
สแตนด์บายชาร์จได้ สามารถต่อชาร์จกับแบตเตอรี่ไว้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ระบบ SCR)
มีสวิตช์เลือกชาร์จได้ 2 ย่านแรงดัน 12VDC / 24VDC**

MODEL : PT-02B SCR PHASE CONTROL

รับประกัน 1 ปี

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PT-02B

เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชนิดอัตโนมัติใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ SCR ควบคุมแรงดันและกระแสในการชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องจะลดกระแสในการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม เครื่องจะใช้หลักการชาร์จสแตนด์บาย พอแบตเตอรี่ถูกใช้ใกล้หมดเครื่องก็จะทำการชาร์จให้อัตโนมัติ สามารถชาร์จได้ทั้งแบตเตอรี่ 12VDC และ 24 VDC

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PT-02B

- **ชาร์จแบตเตอรี่ทั้งแบบน้ำ (เซลล์เปียกและตะกั่วกรด) และแบบแห้ง**
- เหมาะสำหรับงานประเภทไฟฉุกเฉิน เจนเนอเรเตอร์ สแตนด์บายชาร์จได้ สามารถพ่วงชาร์จกับแบตเตอรี่ไว้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์, รถกระบะ, รถสิบล้อ (SEALED LEAD ACID, STD, MF, AGM, GEL, DEEP CYCLE BATTERY)
- มีสวิตช์เลือกชาร์จได้ 2 ย่านแรงดัน 12V / 24 VDC
- **OPTIONAL!!** เพิ่มสวิตช์ เลือกใช้ได้กับไฟ 110VAC หรือ 220VAC
- **ชาร์จแบตเตอรี่ทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง สามารถต่อพร้อมชาร์จแบตเตอรี่เจนเนอเรเตอร์ ทนการกระชากได้สูงขณะทำการสตาร์ทเครื่องเจนเนอเรเตอร์**

ฟรี!! พร้อมสายชาร์จและคีมคีบ



PT-02B



PT-02B ด้านหลัง

SPECIFICATION	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ MODEL PT-02B		
CONTROL SYSTEM	ELECTRONICS TIMER/ SCR PHASE CONTROL		
CHARGER SYSTEM	CONSTANT VOLTAGE AND LIMIT CURRENT		
COOLING SYSTEM	SELF AIR COOLING		
INPUT PROTECTION	FUSE OR BREAKER		
INPUT VOLTAGE	220V AC. + / - 10% 1PHASE 50Hz		
INPUT CURRENT	3.9 AAC	5.1 AAC	7.7 AAC
OUTPUT CHARGER	12 - 24 VDC	12 - 24 VDC	12 - 24 VDC
OUTPUT CURRENT	15 ADC	20 ADC	30 ADC
VOLTAGE SELECTION	CHOOSE 12V / 24V BY CAM SWITCH		
VOLTAGE SWITCH	12 VDC	24 VDC	
FLOAT CHARGE	13.6 V	27.2 V	
EQUALIZING CHARGE	14.5 V	29 V	
CONTROL CHARGER	AUTOMATIC SWITCHING EQUALIZING TO FLOAT CHARGE		
OUTPUT VOLTAGE REGULATION	+ / - 1.5%		
OUTPUT PROTECTION	OUTPUT LIMIT CURRENT AND FUSE		
RECTIFIER	SCR FULL WAVE		
FILTER	REACTOR AND CAPACITOR		
TEMPERATURE	0 - 45 °C		
EFFICIENCY	MORE THAN 75% AT FULL LOAD		
INDICATOR	LED IND. : CHARGER, FULL, EQUAL, FLOAT, OUTPUT FUSE OUTPUT DIGITAL VOLT-AMP METER		
DIMENSION W x D x H (Cm)	24.5 x 37.8 x 35 cm. 24.5 x 45.8 x 35 cm. (INCLUDE CAM SWITCH HANDLE AND FUSE COVER)		
WEIGHT	20.1 KG.	25 KG.	29.8 KG.
PRICE (บาท)			
COMPLETE WITH AC. INPUT CABLE PLUG, OUTPUT CABLE CLIPS FOR BATTERY			