

VARIABLE TRANSFORMER WITH CABINET (3 PHASE)**หม้อแปลงปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VARIAC AC ระบบ 3 เฟส****INPUT 380V 3 PHASE 4 WIRES 50-60Hz****OUTPUT 0-430VAC 3 PHASE RATING 107AAC****CAPACITY : 100KVA****MODEL : P430-107A****คุณสมบัติของหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า P430-107A**

- VARIABLE TRANSFORMER รุ่น P430-107A คือ หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 KVA (THREE PHASE VARIAC TRANSFORMER) สำหรับงานอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการวิจัย ออกแบบมาเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 0-430 VAC พร้อมกันทั้ง 3 เฟส แบบไม่มีการขาดตอน
- เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม งานทดสอบระบบไฟฟ้า งานควบคุมคุณภาพ (QC / QA) และงานควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ที่ต้องการความแม่นยำสูง
- ตัวเครื่องติดตั้งในตู้เหล็กอุตสาหกรรม แข็งแรง ทนทาน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์วัดครบชุด มีระบบพัดลมระบายความร้อน รองรับการใช้งานหนักในสภาพแวดล้อมโรงงาน ยืดอายุการใช้งาน

จุดเด่น

- ปรับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง
- ควบคุมแรงดันพร้อมกันทั้ง 3 เฟส ลดปัญหาแรงดันไม่สมดุล
- โครงสร้างแข็งแรง เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก (INDUSTRIAL GRADE)
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันครบ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
- รองรับการใช้งานร่วมกับชุด RECTIFIER สำหรับระบบ DC (ออฟชั่นเสริม)

อุปกรณ์มาตรฐานภายในเครื่อง

- OUTPUT VOLT/ AMP/ HERTZ METER แสดงค่าแรงดัน กระแส ความถี่ ด้านไฟออก 3 เฟส
- เบรกเกอร์ป้องกันไฟด้านขาเข้า และขาออก
- โวลุ่มหมุนปรับแรงดันไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
- หลอดไฟแสดงสถานะไฟเข้า (INPUT LAMP)
- พัดลมระบายอากาศ

ประโยชน์และการนำไปใช้

- ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส สำหรับโรงงานและห้องแลป
- ใช้ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ AC
- ใช้ร่วมกับชุด RECTIFIER เพื่อควบคุมมอเตอร์ DC (ออฟชั่นพิเศษ)
- ใช้ควบคุมอุณหภูมิของ HEATER และระบบทำความร้อน
- ใช้ในงานทดสอบระบบไฟฟ้า งาน R&D, LAB TEST และงานควบคุมคุณภาพในสายการผลิต

**P430-107A****รับประกัน 1 ปี**

SPECIFICATION	VARIABLE TRANSFORMER MODEL : P430-107A
INPUT VOLTAGE	380VAC 3PHASE 4WIRES 50-60Hz
OUTPUT VOLTAGE	0-430VAC 3PHASE 4WIRES
OUTPUT CURRENT	MAX 107 AAC
CAPACITOR	100KVA
INPUT AND OUTPUT	BY TERMINAL
PROTECTION	INPUT BREAKER OUTPUT BREAKER
INDICATOR	INPUT LAMP PHASE R,S,T OVER CURRENT BUZZER ALARM DIGITAL OUTPUT VOLT METER DIGITAL OUTPUT AMP METER DIGITAL OUTPUT FREQUENCY
DIMENTION (W x D x H)	85 x 75 x 187 Cm.
WEIGHT	560 KG.